Landau-Zener-Tunneln von Atomen in beschleunigten Lichtfeldern

Dissertation
zur Erlangung des Grades
Doktor der Naturwissenschaften
(Dr. rer. nat.)
vorgelegt am Fachbereich Physik der
Universität Gesamthochschule Essen

von

Gerd Koboldt
geboren in Mühlhausen in Thüringen am 21.Juni 1970

Essen, Mai 2000

Referent:	Prof. Dr. Robert Graham
Koreferent:	Prof. Dr. Fritz Haake
Disputation:	Essen, den 10. Juli 2000

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung . . . 1

2. Theoretische und Experimentelle Grundlagen . . . 5

2.1 Atome in einem Lichtfeld . . . 5

2.2 Dipolfallen . . . 9

2.3 Atome im periodischen Potential . . . 11

2.4 Wannier-Stark-Hamiltonoperator . . . 16

2.5 Experimentelles . . . 18

3. Landau-Zener-Tunneln . . . 25

3.1 Bloch-Oszillationen und Wannier-Stark-Leitern . . . 25

3.2 Landau-Zener-Übergang . . . 29

3.3 Modell gekickter Atome . . . 37

3.4 Zeitverhalten beim Landau-Zener-Tunneln . . . 40

3.5 Vergleich der theoretischen Ergebnisse mit experimentellen Daten . . 48

4. Bose-Kondensate . . . 53

4.1 Die Gross-Pitaevskii-Gleichung . . . 53

4.2 Simulation der Dynamik . . . 61

4.3 Falle und periodisches Potential . . . 68

5. Numerische Methoden . . . 73

5.1 Propagation . . . 73

5.2 *Truncated shift-operator* Methode . . . 76

6. Zusammenfassung . . . 85

A. Störungstheorie und Zweibandmodell . . . 89

A.1 Störungstheorie für periodische Potentiale . . . 89

A.2 Zweibandnäherung 91
A.3 Bandlücken beim Kosinus-Potential 92

B. Unitäre Transformationen 95

C. Die effektive Masse Näherung 99

Literaturverzeichnis 104

1. Einleitung

Das Verhalten von quantenmechanischen Teilchen in periodischen Potentialen war gleich nach der Entwicklung der Quantenmechanik von großem Interesse [1]. Ein Grund dafür war und ist die Möglichkeit, die Eigenschaften von Festkörpern richtig zu verstehen. Ohne eine quantenmechanische Beschreibung der Elektronen im periodischen Potential lassen sich zum Beispiel die Unterschiede zwischen Leitern, Halbleitern und Isolatoren nicht verstehen. Die Transporteigenschaften der Elektronen in Festkörpern werden maßgeblich vom periodischen Potential beeinflusst.

In der Quantenmechanik führt das Tunneln dazu, dass einzelne Teilchen nicht vollständig in den Mulden eines periodischen Potentials lokalisiert sein können [2]. Durch die Überlagerung der Zustände verschiedener Mulden ergibt sich für die Teilchen vielmehr die Möglichkeit, durch das gesamte Potential zu wandern. Das Bloch-Theorem [1] sagt uns, dass die Wellenfunktion für einen Zustand im periodischen Potential die einer ebenen Welle ist, welche mit einer periodischen Funktion moduliert wird. Außerdem gibt es nicht zu jeder Energie erlaubte Zustände. Das Spektrum besteht aus erlaubten Bereichen (den Bändern) und verbotenen Zonen (den Lücken). Die Dispersionsrelation, d.h. die Abhängigkeit der Energie vom Wellenvektor, ist eine periodische Funktion.

Legt man nun an solch einen (idealen) Festkörper eine Gleichspannung an, so führen die Elektronen Bloch-Oszillationen aus [1], d.h. dass unendlich ausgedehnte periodische System bildet einen perfekten Isolator für Gleichstrom. Die durch die Gleichspannung auf die Elektronen im Festkörper ausgeübte Kraft führt zu Oszillationen der Elektronen (Wechselstrom), aber nicht zu einem Transport von Ladung. Die Amplitude der Oszillationen kann sich dabei über einige Perioden des Potentials erstrecken. Für solche Oszillationen gibt es in der klassischen Physik kein Analogon. Sie entstehen durch wiederholte Bragg-Reflexion der Wellenfunktionen der Atome. Das Anlegen eines linearen Potentials entspricht einem Kippen des periodischen Potentials. Ersteinmal wird dadurch das oben beschriebene „Blochtunneln“ unterbunden, wodurch es zur Lokalisierung der Teilchen in den Mulden kommt. Gleichzeitig tritt dann ein weiterer Tunnelprozess (Landau-Zener-Tunneln) in Kraft [3, 4], der zu Übergängen zwischen den Energiebändern führt. Dazu reicht schon eine beliebig kleine Kraft aus. In der klassischen Physik hingegen gibt es eine minimale Kraft, die nötig ist, damit die Atome nicht mehr in den Mulden gefangen sind. Diese Kraft ist dadurch gekennzeichnet, dass das gekippte periodische Potential keine Minima mehr aufweist. Landau-Zener-Tunneln spielt in den unterschiedlichsten Fragestellungen der Physik eine wichtige Rolle [5, 6, 7, 8]. Es liefert zum Beispiel auch eine Erklärung für die Strom-Spannungs-Kennlinie einer Zener-Diode [9].

Die Energiezustände in solchen gekippten Potentialen bestehen aus Leitern von Eigenwerten [10]. Jedes Band spaltet in eine solche Leiter auf. Dies ist analog zum Aufspalten entarteter Zustände beim Stark-Effekt. Da fortwährendes Landau-Zener-Tunneln möglich ist, kann ein Teilchen in einem solchen Potential schließlich nach unendlich entweichen. Dadurch erhalten die Zustände eine Breite. Es handelt sich also um eine Leiter von instabilen Zuständen. Die Existenz dieser Zustände war lange umstritten und es gab in der Literatur eine ausführliche Diskusion darüber [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. Zum einen fehlte lange Zeit eine mathematisch exakte Beschreibung der Resonanzzustände, andererseits war es auch experimentell nicht möglich viele der vorhergesagten Phänomene zu messen. Die Ursache dafür liegt vor allem darin, dass in einem Festkörper nie die beschriebenen idealen Verhältnisse vorliegen.

Mit der stark verbesserten Experimentiertechnik, war es dann in den 1980er Jahren erstmals möglich Wannier-Stark-Leitern mit Hilfe von optischen Absorptionsexperimenten nachzuweisen [18]. Jedoch wurden diese nicht an Festkörpern gemessen, sondern es wurden hierzu sogenannte Übergitterstrukturen gebaut. Diese Übergitter bestehen aus einer periodischen Abfolge von Halbleitermaterial. Häufig werden GaAs und AlGaAs benutzt. Eine Schichtfolge aus diesen Substanzen bildet ein periodisches Potential für die Leitungselektronen mit einer Gitterkonstante von ungefähr 10 nm. In den genannten Experimenten konnten Bloch-Oszillationen nachgewiesen werden. Auch bei der theoretischen Betrachtung spielen solche Übergitterstrukturen eine größere Rolle [19, 20].

Die rasante Entwicklung der Laserkühlung von Atomen in den letzten Jahren erlaubt es Experimente mit Atomen in Lichtpotentialen durchzuführen. So kann man durch zwei gegenläufige Laser eine stehende Welle erzeugen. Die stehende Welle bildet ein periodisches Potential für die kalten Atome. Verstimmt man die Laser noch zusätzlich, so kann man auch laufende oder beschleunigt laufende Wellen erzeugen. Im mitbewegten Bezugssystem entsprechen die beschleunigt laufenden Wellen einem gekippten periodischen Potential. Die Experimente mit den Atomen in Lichtpotentialen haben den Vorteil, dass hierbei ein besonders reines periodisches Potential gegeben ist und verschiedene Parameter, wie die Stärke des Potentials und der Anfangszustand, in weiten Grenzen variiert werden können. Damit eignen sich solche Systeme hervorragend, um das Verhalten von quantenmechanischen Teilchen in periodischen Potentialen zu studieren. In den Experimenten war es möglich, die Bloch-Oszillationen direkt zu messen [21]. Andere Experimente haben die Landau-Zener-Rate für das Tunneln der Atome aus dem untersten Energieband heraus bestimmt [22]. Ein Ziel dieser Arbeit ist es, diese Experimente zu beschreiben und ihre Ergebnisse mit den theoretischen Vorhersagen zu vergleichen. Dabei wollen wir unter anderem die beobachteten Abweichungen der Tunnelrate von der Landau-Zener-Theorie erklären.

Neben den Größen die nur das Langzeitverhalten bestimmen, können solche Systeme auch genutzt werden, um das Zeitverhalten für beliebige Zeiten bei Tunnelprozessen zu studieren [23]. Hier interessiert vor allem das kohärente Verhalten der Atome beim Tunneln für kurze Zeiten. Für lange Zeiten erwartet man für die instabilen Zustände der Wannier-Leitern, dass sie durch ein exponentielles Zerfallsgesetz beschrieben werden können. Von besonderem Interesse ist, bis zu welcher Zeit kohärentes Verhalten gemessen werden kann, und wodurch diese Zeit bestimmt ist. Die Experimente mit den Atomen in beschleunigten Lichtfeldern haben erstmals die kohärente Anfangsphase des Tunnelprozesses nachweisen können [24]. Diese Fragestellungen sollen in der vorliegenden Arbeit ebenso erörtert werden.

Neben den Experimenten mit „einzelnen“ Atomen ist es seit kurzer Zeit auch möglich ähnliche Experimente mit Bose-Kondensaten durchzuführen [25]. In den Bose-Kondensaten spielt die Wechselwirkung der Atome untereinander die Rolle eines zusätzlichen Potentials. Daneben wird auch der Einfluss der Fallen, in denen die Bose-Kondensate erzeugt werden, auf die Dynamik der Kondensate untersucht werden.

Mit Hilfe der Bose-Kondensate ist es möglich sogenannte Atom-Laser zu konstruieren [26]. Hierbei wird das Bose-Kondensat gezielt aus einer Falle ausgekoppelt. Die Wechselwirkung zwischen den ausgekoppelten Atomen und Licht kann man nutzen, um zum Beispiel Wellenleiter für die Kondensate zu bauen. Laufende Lichtwellen, so wie sie hier untersucht werden, lassen sich als eine Art Förderband für das Bose-Kondensat verwenden.

Diese Arbeit ist folgendermaßen gegliedert: Im zweiten Kapitel werden zunächst die theoretischen Grundlagen zusammengefasst und ein kurzer Überblick über einige der Experimente gegeben. Am Anfang steht dabei die Wechselwirkung von Atomen mit Licht. Danach werden wir vorallem auf die Quantenmechanik von Teilchen im periodischen Potential eingehen. Im dritten Kapitel werden wir dann studieren, wie sich ein beschleunigtes Lichtfeld auf die Dynamik der Atome auswirkt. Wir werden die Abweichungen der Tunnelrate von der Landau-Zener-Theorie und die zeitliche Entwicklung der Aufenthaltswahrscheinlichkeit im untersten Energieband betrachten. Zum Abschluß des dritten Kapitels werden die theoretischen Vorhersagen mit den experimentellen Ergebnissen verglichen. Im vierten Kapitel stellen wir uns die Frage, welchen Einfluss die Wechselwirkung der Atome auf das bisher gesagte hat. Wir werden dies anhand von Bose-Einstein-Kondensaten betrachten. Dabei wird außerdem noch eine zusätzliche Falle eingeführt. Der Grundzustand der Bose-Kondensate in einem von einer parabolischen Falle überlagertem Lichtfeld nimmt im vierten Kapitel einen weiten Raum ein. Danach untersuchen wir anhand von numerischen Simulationen die Dynamik solcher Kondensate. Den Abschluss dieses Kapitel bildet eine Betrachtung der Quantenmechanik eines Teilchens in einem Potential, welches aus parabolischer Falle und periodischem Lichtfeld zusammengesetz ist. Im fünften Kapitel wird die verwendete Numerik beschrieben. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf einer recht neuen Methode zur Berechnung komplexer Eigenwerte. Den Abschluss dieser Arbeit bildet dann eine Zusammenfassung der Ergebnisse und eine kurze Diskusion der offengebliebenen Fragestellungen.

2. Theoretische und Experimentelle Grundlagen

In diesem Kapitel werden die für das Folgende wichtigen Grundlagen zusammengefasst und die Experimente beschrieben, welche die Fragestellung der Arbeit inspiriert haben.
Als erstes wird die Wechselwirkung von Atomen mit Licht skizziert, wobei besonderes Augenmerk auf Zwei-Niveau-Atome im nichtresonanten Laserfeld liegt. Die Wechselwirkung wird dann durch ein induziertes Dipolmoment des Atoms verursacht. Diese Dipolwechselwirkung kann unter anderem genutzt werden, um Atome mit Hilfe von Licht einzufangen. Damit eröffnet sich die Möglichkeit für viele interessante Experimente, wie zum Beispiel die Untersuchung des Verhaltens von Atomen im periodischen Potential.
Die Dipolwechselwirkung von Atomen mit Licht erlaubt es, Lichtfelder auch als Fallen für neutrale Atome zu benutzen. Einige Eigenschaften dieser Dipolfallen sind Gegenstand eines weiteren Abschnittes.
Die quantenmechanische Beschreibung eines Teilchens im periodischen Potential nimmt dann einen weiten Raum ein. Dabei werden auch viele der später benötigten Gleichungen erarbeitet.
Als letztes werden die Experimente vorgestellt, welche den Fragestellungen dieser Arbeit zugrunde liegen. Es werden die wichtigsten Ergebnisse dargestellt und eine qualitative Erklärung gegeben. Gleichzeitig dient dieser Abschnitt dazu, die in Abschnitt 2.1 gemachten Näherungen zu verifizieren.

2.1 Atome in einem Lichtfeld

Der Hamiltonoperator, der die Wechselwirkung zwischen einem Atom und einem Strahlungsfeld beschreibt, hat die Form

$$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + H_\mathrm{A} + H_\mathrm{S} + H_\mathrm{WW}\,. \tag{2.1}$$

Dabei ist $\mathbf{p}$ der Schwerpunktimpuls des Atoms und m dessen Masse, $H_\mathrm{A} = \sum_j \varepsilon_j a_j^\dagger a_j$ ist der Atomhamiltonoperator mit den fermionischen Erzeuger- und Vernichteroperatoren $a_j^\dagger$, a_j und den Energieniveaus ε_j. $H_\mathrm{S} = \sum_j \hbar\omega_j b_j^\dagger b_j$ ist der Hamiltonoperator des Strahlungsfeldes mit den bosonischen Erzeuger- und Vernichteroperatoren $b_j^\dagger$, b_j und den Frequenzen ω_j. Der Wechselwirkungshamiltonoperator H_WW setzt sich aus drei Termen zusammen

$$\begin{aligned} H_\mathrm{WW} &= -\frac{e}{m_\mathrm{el}} \sum_j \mathbf{q}_j \mathbf{A}(\mathbf{r}+\mathbf{s}_j, t) + \frac{e^2}{2m_\mathrm{el}} \sum_j \mathbf{A}^2(\mathbf{r}+\mathbf{s}_j, t) \\ &\quad -\frac{e}{m_\mathrm{el}} \sum_j \mathbf{S}_j \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r}+\mathbf{s}_j, t) \\ &= H_\mathrm{l} + H_\mathrm{q} + H_\mathrm{B} \end{aligned} \tag{2.2}$$

wobei $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ das Vektorpotential in Coulombeichung, $\mathbf{r}$ die Schwerpunktkoordinate des Atoms, $\mathbf{s}_j$ der Abstand des j-ten Elektrons zum Schwerpunkt, $\mathbf{q}_j$ dessen Impuls, m_el dessen Masse und e die Elementarladung ist.

Die Wechselwirkung, welche in der Ankopplung des Elektronenspins $\mathbf{S}_j$ an das Magnetfeld $\mathbf{B}(\mathbf{r}+\mathbf{s}_j, t)$ begründet ist, kann im Weiteren unberücksichtigt bleiben, da $H_\mathrm{B}/H_\mathrm{l} \sim a_0/\lambda$ ist [27], und der Bohrsche Radius a_0 viel kleiner als die in den Experimenten benutzte Lichtwellenlänge λ ist.

Der Beitrag quadratisch in $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ beschreibt Zweiphotonen-Prozesse und trägt nur bei hoher Intensität des Lichtes bei. Dieser Term soll ebenso vernachlässigt werden. Um Schreibarbeit zu sparen, lassen wir die Indizierung der Elektronen ebenfalls weg. Entwickelt man das Vektorpotential nach den Eigenmoden $\mathbf{u}_k(\mathbf{r})$ des elektromagnetischen Feldes so gilt [28]

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \sum_k \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega_k \epsilon_0}} \left(\mathbf{u}_k(\mathbf{r}) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_k t} b_k + \mathbf{u}_k^*(\mathbf{r}) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_k t} b_k^\dagger \right) . \tag{2.3}$$

Der Wechselwirkungsterm in den elektronischen Feldoperatoren nimmt dann folgende Form an

$$H_\mathrm{WW} = \hbar \sum_{jkl} a_j^\dagger a_k \left(g_{ljk} b_l + g_{ljk}^* b_l^\dagger \right) , \tag{2.4}$$

mit den Koeffizienten

$$g_{ljk} = -\frac{e}{m_\mathrm{el}} \frac{1}{\sqrt{2\hbar\omega_l \epsilon_0}} \int \mathrm{d}^3 s \, \phi_j^*(\mathbf{s}) \mathbf{u}_l(\mathbf{r}+\mathbf{s}) \mathbf{q} \phi_k(\mathbf{s}) . \tag{2.5}$$

Die $\phi_k(\mathbf{s})$ sind dabei die elektronischen Wellenfunktionen. Da die Lichtwellenlänge viel größer als atomare Abstände ist, kann in Gleichung (2.5) die Variation der $\mathbf{u}_l$ innerhalb des Atoms vernachlässigt werden, so dass gilt

$$g_{ljk} = -\mathbf{u}_l(\mathbf{r})\frac{e}{m_{\mathrm{el}}}\frac{1}{\sqrt{2\hbar\omega_l\epsilon_0}}\int \mathrm{d}^3s\phi_j^*(\mathbf{s})\mathbf{q}\phi_k(\mathbf{s}) \tag{2.6}$$

$$= \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2\hbar\omega_l\epsilon_0}}\mathbf{u}_l(\mathbf{r})(\varepsilon_j - \varepsilon_k)\mathbf{d}_{jk} \tag{2.7}$$

$$\mathbf{d}_{jk} = \int \mathrm{d}^3s\, \phi_j^*(\mathbf{s})e\mathbf{s}\phi_k(\mathbf{s})\,. \tag{2.8}$$

Hier wurde das Dipolmatrixelement $\mathbf{d}_{jk}$ eingeführt. Im nächsten Schritt wird mit Hilfe der *rotating wave* Approximation der Wechselwirkungsbeitrag weiter vereinfacht. Dazu geht man ins Wechselwirkungsbild über. Der ungestörte Hamiltonoperator ist dabei $H_{\mathrm{S}} + H_{\mathrm{A}}$. Im Wechselwirkungshamiltonoperator bekommen dadurch die Erzeuger bzw. Vernichter zeitabhängige Phasenfaktoren. Mit $\hbar\omega_{kj} = \varepsilon_k - \varepsilon_j$ erhält man

$$\tilde{H}_{\mathrm{WW}} = \hbar\sum_{jkl} a_j^\dagger a_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_{kj}t}\left(g_{ljk}b_l\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_l t} + g_{ljk}^* b_l^\dagger \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_l t}\right)\,. \tag{2.9}$$

Im Hamiltonoperator treten Terme mit Faktoren der Form

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega_{kj}+\omega_l)t} \quad \text{und} \quad \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega_{kj}-\omega_l)t}$$

auf. Im Folgenden wollen wir nur Lichtfelder betrachten für die $\omega_{kj} - \omega_l \ll \omega_{kj} + \omega_l$ gilt. Die stark oszillierenden Beiträge (links) können dann im Folgenden vernachlässigt werden, *rotating wave* Approximation, sie gehören zu nichtenergieerhaltenden Prozessen, wie zum Beispiel der Anregung eines Atoms bei gleichzeitiger Emission eines Photons.

Für die in den Experimenten vorliegenden Bedingungen reicht es völlig aus, die Atome als Zwei-Niveau-Systeme zu beschreiben. Außerdem kann das Lichtfeld klassisch behandelt werden, siehe Abschnitt 2.5. Wählt man als Energienullpunkt die atomare Grundzustandsenergie und wechselt wieder in ein Wechselwirkungsbild, wobei diesmal der ungestörte Hamiltonoperator nur H_{S} ist, so ergibt sich für ein Zwei-Niveau-Atom in einem Lichtfeld folgender Hamiltonoperator

$$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \hbar\omega_{10}a_1^\dagger a_1 - \mathbf{d}\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r},t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{\mathrm{L}}t}a_0^\dagger a_1 - \mathbf{d}\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r},t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_{\mathrm{L}}t}a_1^\dagger a_0\,, \tag{2.10}$$

mit dem elektrischen Feld $E(\mathbf{r},t)$. Hier wurde verwendet, dass in Coulombeichung

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},\mathbf{t}) = -\frac{\partial}{\partial t}\mathbf{A}(\mathbf{r},\mathbf{t}) \tag{2.11}$$

gilt. Mit dem Zustandsvektor

$$|\Psi(\mathbf{r},t)\rangle = \psi_0(\mathbf{r},t)|0\rangle + \psi_1(\mathbf{r},t)\mathrm{e}^{-i\omega_\mathrm{L}t}|1\rangle \tag{2.12}$$

erhält man als Schrödinger-Gleichung

$$\begin{aligned} \mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\begin{pmatrix}\psi_1(\mathbf{r},t)\\ \psi_0(\mathbf{r},t)\end{pmatrix} &= \begin{pmatrix}\mathbf{p}^2/2m+\hbar\delta_\mathrm{L} & -\mathbf{d}\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r},t)\\ -\mathbf{d}\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r},t) & \mathbf{p}^2/2m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\psi_1(\mathbf{r},t)\\ \psi_0(\mathbf{r},t)\end{pmatrix}\\ &= H_\mathrm{ZN}\begin{pmatrix}\psi_1(\mathbf{r},t)\\ \psi_0(\mathbf{r},t)\end{pmatrix}\ . \end{aligned} \tag{2.13}$$

Es ist $\delta_\mathrm{L} = \omega_{10} - \omega_\mathrm{L}$ die Verstimmung des Lasers gegenüber der atomaren Übergangsfrequenz.

Als Lichtfeld dienen in den Experimenten aus Abschnitt 2.5 zwei gegenläufige Laserstrahlen. Im Bereich der Wechselwirkung zwischen den Atomen und dem Licht können diese als ebene Wellen betrachtet werden. Somit reicht es, sich auf eine Raumdimension zu beschränken. Allerdings soll es eine zeitabhängige Phasendifferenz $\alpha(t) = at^2/2$ zwischen den Lasern geben. Damit erhält man

$$\mathbf{d}\cdot\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = dE(x,t) = dE_0\cos\left(k_\mathrm{L}\left(x+\alpha\right)\right) = \frac{\hbar\Omega}{2}\cos\left(k_\mathrm{L}\left(x+\alpha\right)\right)\ , \tag{2.14}$$

wobei $\Omega = dE_0/\hbar$ die Rabifrequenz ist.

Im mitbewegten Bezugssystem erhält man mit Hilfe von Anhang B

$$\hat{H}_\mathrm{ZN} = H_\mathrm{ZN}|_{\alpha=0} - m\ddot{\alpha}x\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\ . \tag{2.15}$$

Im Weiteren wird das ˆ zur Kennzeichnung des mitbewegten Bezugssystems weggelassen, da aus dem Zusammenhang unmittelbar klar ist, ob es sich um das Laborsystem oder das mitbewegte System handelt.

Ist die Verstimmung groß, so kann der angeregte Zustand adiabatisch eliminiert werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Atom vom Grundzustand in den angeregten Zustand übergeht

$$W_{0\to1}(t) = |\langle 1|\mathrm{e}^{-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}H_\mathrm{ZN}t}|0\rangle|^2\,, \tag{2.16}$$

ergibt sich mit Hilfe von Anhang A.2 zu

$$W_{0\to 1}(t) = \frac{1}{2}\frac{\Omega^2\cos^2(k_{\mathrm{L}}x)}{\delta_{\mathrm{L}}^2 + \Omega^2\cos^2(k_{\mathrm{L}}x)}\{1 - \cos(\delta_{\mathrm{L}}t)\}\,. \tag{2.17}$$

Wenn die Verstimmung des Lasers viel größer als die Rabifrequenz ist, $\delta_{\mathrm{L}} \gg \Omega$, kann die Anregung des Atoms und damit ebenfalls Spontanemission vernachlässigt werden. In den Gleichungen (2.13) kann dann $\partial\psi_1/\partial t \approx 0$ gesetzt werden. Die kinetische Energie des Atoms kann durch die Rückstoßenergie $E_{\mathrm{R}} = \hbar^2 k_{\mathrm{L}}^2/2m$ genähert werden. Sie ist viel kleiner als $\hbar\delta_{\mathrm{L}}$ (siehe Tabelle 2.1 auf Seite 18) und kann damit auch vernachlässigt werden. Mit Hilfe dieser Näherungen kann die Wechselwirkung eines Atoms mit einem Lichtfeld durch ein konservatives Dipolpotential beschrieben werden

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi_0(x,t) = \frac{p^2}{2m}\psi_0(x,t) - \frac{\hbar\Omega^2}{8\delta_{\mathrm{L}}}\left(1 + \cos\left(2k_{\mathrm{L}}\left(x+\alpha\right)\right)\right)\psi_0(x,t)\,. \tag{2.18}$$

Im mitbewegten Bezugssystem erhält man entsprechend

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi_0(x,t) = \frac{p^2}{2m}\psi_0(x,t) - \frac{\hbar\Omega^2}{8\delta_{\mathrm{L}}}\left(1 + \cos\left(2k_{\mathrm{L}}x\right)\right)\psi_0(x,t) - m\ddot{\alpha}x\psi_0(x,t)\,. \tag{2.19}$$

Im Folgenden ist $V_0 = -\hbar\Omega^2/8\delta_{\mathrm{L}}$.
Die Bewegung eines Atoms im beschleunigten periodischen Potential hat also Ähnlichkeiten zu der von Elektronen im Festkörper unter dem Einfluss eines konstanten elektrischen Feldes (Gleichstrom). Darauf wollen wir noch einmal kurz am Ende von Abschnitt 2.5 eingehen.

2.2 Dipolfallen

Bevor wir uns weiter mit dem Verhalten von Atomen in beschleunigten periodischen Potentialen beschäftigen, möchten wir hier einige allgemeine Eigenschaften von Dipolfallen zusammenfassen. Als Dipolfallen bezeichnet man diejenigen Atomfallen, welche mit Hilfe der im vorigen Abschnitt beschriebenen Dipolwechselwirkung, durch geschickte Wahl des Lichtfeldes, Atome in einem Raumgebiet festhalten können [29].
Außer den Dipolfallen gibt es noch noch zwei andere Möglichkeiten neutrale Atome mit Licht einzufangen.

- Strahlungsdruckfallen: Diese benutzen fastresontantes Licht. Durch die große Dissipation können sie thermische Atome einfangen und auf einige 10μK abkühlen. Die starke optische Wechselwirkung begrenzt jedoch auch die Zeitdauer, in der Atome gefangen bleiben, auf die Größenordnung von Mikrosekunden.

- Magnetische Fallen: Sie benutzen, dass eine Kraft in einem inhomogen Magnetfeld auf ein magnetisches Dipolmoment wirkt. Diese Kraft ist abhängig vom atomaren Zustand und begrenzt die Brauchbarkeit der Fallen auf einige Spezialfälle. Die möglichen Fallengeometrien sind durch die verwendeten Spulen bzw. Permanentmagnete beschränkt.

Auf diese beiden Arten von Fallen wollen wir jedoch im Folgenden nicht weiter eingehen.
Gleichung (2.18) zeigt, dass das Dipolpotential proportional zur Intensität des Lichtes ist. Die Verstimmung des Lasers bestimmt das Vorzeichen des Potentials

$$V(\mathrm{r}) \sim -\frac{I(\mathbf{r})}{\delta_{\mathrm{L}}} . \tag{2.20}$$

Entsprechend der Verstimmung unterscheidet man zwei Arten der Dipolfallen.
Bei den *rot verstimmten Dipolfallen*, $\delta_{\mathrm{L}} > 0$, ist das Potential negativ, und die Atome werden in den Bereich hoher Intensität gezogen. Anwendung finden vor allem fokussierte Laserstrahlen, gekreuzte Laserstahlen und, hier von besonderem Interesse, stehende bzw. laufende Lichtwellen. Mit Hilfe von gekreuzten Lasern können auch Lichtgitter aufgebaut werden.
Die *blau verstimmten Dipolfallen*, $\delta_{\mathrm{L}} > 0$, verdrängen die Atome aus dem Bereich hoher Intensität. Die Fallen bestehen hier aus Lichtwänden, welche um ein „dunkles“ Gebiet angeordnet sind. Dies ist experimentell meist schwerer zu verwirklichen als rot verstimmte Fallen. Blau verstimmte Laser lassen sich auch als „Spiegel“ für Atome einsetzen.
Werden die Atome in den Fallen angeregt und gehen durch Emission eines Photons wieder in den Grundzustand zurück, so bekommen sie durch den Rückstoß genügend Energie, um die Falle zu verlassen. Nach Gleichung (2.17) ist die Rate für diesen Prozeß im Falle großer Verstimmung

$$\Gamma_{spontan} \sim \frac{V(\mathrm{r})}{\delta_{\mathrm{L}}} . \tag{2.21}$$

Um diesen Verlustmechanismus zu minimieren, muss δ_{L} möglichst groß gewählt werden. Gleichzeitig verlangt Gleichung (2.20), dass die Lichtintensität sehr groß sein muss. Dipolfallen arbeiten also am besten bei hoher Lichtintensität und großer Verstimmung.

2.3 Atome im periodischen Potential

In diesem Abschnitt wollen wir uns ausführlich mit der Quantenmechanik eines Teilchens im eindimensionalen periodischen Potential beschäftigen. Soweit nicht besonders darauf hingewiesen wird, gelten alle Aussagen für beliebige periodische Potentiale $V(x) = V(x+d)$. Als Beispiel dient jedoch immer $V(x) = V_0(1+\cos(2k_\mathrm{L}x))$. Die stationäre Schrödinger-Gleichung

$$E\psi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\psi(x) + V(x)\psi(x) = H_\mathrm{B}\psi(x) \tag{2.22}$$

hat die Form einer Hill'schen Differentialgleichung [30]. Für das Kosinus-Potential ergibt sich als Spezialfall die Mathieu-Gleichung [31]. Lösungen der Gleichung (2.22) kann man immer in der Form

$$\psi_{n,k}(x) = \mathrm{e}^{ikx}u_{nk}(x)\,, \qquad\qquad u_{nk}(x+d) = u_{nk}(x) \tag{2.23}$$

schreiben, n heißt Bandindex und k ist der Wellenvektor. Zu den Lösungen gehören die Eigenwerte $E_n(k)$, die Blochbänder. Das ist der Inhalt des Blochtheorems [1]. Ebene Wellen, die sich als Lösung bei verschwindendem Potential ergäben, werden moduliert, und zwar durch eine Blochfunktion $u_{nk}(x)$, welche die gleiche Periodizität wie das Potential besitzt.

Bei fest vorgegebenen E und $V(x)$ erhält man Lösungen von Gleichung (2.22) mit reellem oder imaginärem k. In den Bereichen mit imaginärem k sind die Lösungen nicht beschränkt und daher keine physikalischen Lösungen. Die Größe der Bereiche mit reellem k hängt von der speziellen Form und vom Betrag des Potentials ab. Für das Kosinus-Potential sind sie in Abhängigkeit von der Amplitude V_0 in Abbildung 2.1(a) schattiert dargestellt. Man erkennt, dass mit zunehmendem Betrag der Amplitude die Bänder immer schmaler werden. Für festes V_0 werden die Bänder mit zunehmender Energie breiter und die Lücken zwischen den Bändern schmaler. Dies sind jedoch spezielle Eigenschaften des Kosinus-Potentials. Beim Kronig-Penney-Modell zum Beispiel nimmt die Lücke zwischen den Bändern asymptotisch einen konstanten Wert ungleich Null an.



Abb. 2.1: **(a)** Stabilitätsbereiche der Lösung der Mathieu-Gleichung in Abhängigkeit von E und V_0. Die Gebiete mit stabilen Lösungen sind schattiert. **(b)** Bandstruktur für $V_0 = 4E_\mathrm{R}$

Setzt man die Lösungen (2.23) in Gleichung (2.22) ein, so ergibt sich

$$E_n(k)c_n(k) = \epsilon_n^0(k)c_n(k) + \sum_l V_{l-n}c_l(k)\,. \tag{2.24}$$

Dabei wurde die Fourierdarstellung des Potentials $V(x) = \sum_l V_l \exp(il2\pi x/d)$, und der Blochfunktion $u_{nk}(x) = \sum_l c_l(k)\exp(il2\pi x/d)$ benutzt. Die Diagonalelemente sind

$$\epsilon_n^0(k) = \frac{\hbar^2}{2m}\left(k - n\frac{2\pi}{d}\right)^2 = \frac{\hbar^2}{2m}\left(k - K_n\right)^2\,. \tag{2.25}$$

Die Gleichung (2.24) eignet sich besonders für numerische Untersuchungen und ist Ausgangspunkt bei der störungstheoretischen Behandlung für kleine $|V(x)|$. Die Ergebnisse der Störungstheorie sind in Anhang A zusammengefasst.

Beschränken wir uns erst einmal auf reelle k. Bei festem $V(x)$ erhält man für jedes k ein Eigenwertspektrum. Im Fall der Mathieu-Gleichung ist dieses Spektrum vollständig diskret und nichtentartet, d.h. der Abstand $|E_n(k) - E_{n-1}(k)|$ zweier benachbarter Bänder wird nie Null. Man sagt alle Bandlücken sind offen. Als Funktion von k sind die Eigenwerte periodisch, $E_n(k) = E_n(k + 2\pi/d)$. Diese Bandstruktur ist für das Kosinus-Potential in Abbildung 2.1(b) dargestellt. Es genügt somit sich auf k's aus dem Intervall $[0...2\pi/d)$, die 1. Brillouinzone, zu beschränken.

Ein Beispiel für ein Potential bei dem nur endlich viele offene Bandlücken auftreten ist das Lamé-Potential [30]

$$V(x) = \frac{\hbar^2 t^2 l(l+1)}{2m} sn^2(x). \tag{2.26}$$

Es ist $sn(x)$ die Jacobische Elliptische Funktion

$$x = \int_0^{sn(x)} \frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{(1-y^2)(1-t^2y^2)}}. \tag{2.27}$$

Die Periode von $sn(x)$ ist gegeben durch

$$d = 2\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-t^2\sin^2(x)}}, \tag{2.28}$$

t nennt man Modul von $sn(x)$. Falls l ganzzahlig und positiv ist, hat das Spektrum l Lücken [30].
Die Bandfunktionen $E_n(k)$ können im Allgemeinen, so auch beim Kosinus-Potential, analytisch nicht angegeben werden. Es läßt sich jedoch eine implizite Gleichung dafür hinschreiben. Sind $\psi_1(x;E)$ und $\psi_2(x;E)$ zwei Lösungen von Gleichung (2.22) mit

$$\begin{aligned} \psi_1(0;E) &= 1, \qquad & \psi_1'(0;E) &= 0 \\ \psi_2(0;E) &= 0, \qquad & \psi_2'(0;E) &= 1\,, \end{aligned} \tag{2.29}$$

so läßt sich jede Lösung der Gleichung (2.22) als $\psi(x) = \psi(0)\psi_1(x;E) + \psi'(0)\psi_2(x;E)$ schreiben. Zusammen mit dem Blochtheorem ergibt sich daraus eine Eigenwertgleichung für die Blochphasen

$$\det \begin{pmatrix} \psi_1(d;E) - \mathrm{e}^{\mathrm{i}kd} & \psi_2(d;E) \\ \psi_1'(d;E) & \psi_2'(d;E) - \mathrm{e}^{\mathrm{i}kd} \end{pmatrix} = 0\,. \tag{2.30}$$

Damit erhält man als Bedingungsgleichung für die Eigenwerte E

$$\cos(kd) = \frac{1}{2}\left(\psi_1(d;E) + \psi_2'(d;E)\right)\,. \tag{2.31}$$

Diese Gleichung ist eher von theoretischem Interesse und eignet sich weniger zur Berechnung der Bandstruktur.



Abb. 2.2: Eigenfunktionen des Hamiltonoperators (in willkürlichen Einheiten) an den Bandkanten der untersten zwei Bänder, **(a)** $\Re\psi_{0,0}(x)$, **(b)** $\Re\psi_{0,\pi/d}(x)$, **(c)**$\Im\psi_{1,\pi/d}(x)$,**(d)** $\Im\psi_{1,0}(x)$ für $V_0 = 2E_\mathrm{R}$. Die nicht gezeichneten Real-, bzw. Imaginärteile sind jeweils Null.

In der komplexen Ebene ist $E(k)$ eine mehrdeutige analytische Funktion. Sie kann auf einer Riemannschen Fläche mit unendlich vielen Blättern dargestellt werden. Die Einschränkung von $E(k)$ auf das Blatt S_n für reelle k ist dann wieder die bekannte Bandfunktion $E_n(k)$. Jedes Blatt S_n ist mit den Blättern S_{n-1} und S_{n+1} an einem Verzweigungspunkt 1. Ordnung verbunden. Das heißt also, in der komplexen Ebene ist ein kontinuierlicher Übergang zwischen den einzelnen Bändern möglich [32]. Ist die Lücke zwischen zwei Bändern exakt Null, so liegt der Verzweigungspunkt auf der reellen Achse.

An den Grenzen der Stabilitätsbereiche (Bandminima bzw. Bandmaxima) gilt $k = l\pi/d$, $n = 0, 1, 2 \ldots$. Damit ist die Lösung $\psi_{nk}(x)$ von Gleichung (2.22) periodisch. Für l gerade ist $\psi_{nk}(x)$ d-periodisch und für l ungerade $2d$-periodisch. Die Wellenfunktionen an den Bandkanten der untersten 2 Bänder sind in Abbildung 2.2 dargestellt.

An dieser Stelle wollen wir noch einmal zum Zwei-Niveau-Atom zurückkehren. Da die spezielle Form des Potentials bisher nicht in die Betrachtungen einging, ist alles bisher Gesagte natürlich auch für das Zwei-Niveau-Atom gültig. Die Bandstruktur für das Zwei-Niveau-Atom ist in Abbildung 2.3 dargestellt. Da die Periode des